



Uni - En bordsläsare, flera system

Välj och byt mellan passagesystem enkelt och snabbt!
UNI-Läsaren är en kraftfull läsare som ansluts via USB och klarar av flera system och eliminerar behovet för flera läsare. Möjligheten finns att byta systemläsning på plats hos kund med tillhörande systemkort och ingen programvara behövs. Kundens befintliga läsare kan kompletteras i efterhand med flera systemkort för nya system.

Programmering på plats

UNI-läsaren levereras "blank" och med två stycken systemkort för de utläsningar eller passagesystem som du önskar. Läsaren klarar av både EM Mifare Classic och DESFire teknologi.

Flexibilitet

Det behövs ingen programvara för att ställa om läsaren till andra utläsningar eller system. Med två eller flera systemkort kan läsaren enkelt anpassas för olika behov på installationsplatsen. Läsaren är USB-ansluten till datorn och är plug and play.



Teknisk specifikation	
» Frekvens typ	LF/H
» Frekvens	125 kHz / 13,56 MHz
» Chip typ	EM, MIFARE. singel eller kombinerat.
» Strömkälla	4.3 V - 5.5 V via USB
» Dimension	88 mm x 56 mm x 18 mm
» Hölje	ABS UL94-V0
» Kulör	Svart
» Läs/skrivavstånd	Upp till 100 mm, påverkas utav miljö
» Operativa lägen	USB keyboard-emulering – USB virtual COM port – Direkt access till built-in RFID modul
» MTBF/Livslängd	500,000 Timmar
» Storage	-45 °C till +75 °C 1000h
» Operating	-25° till +70° C
» Vikt	-TWN4 MultiTech: 117 g (med sladd)
» Hastighet för läs	Host: USB Full hastighet (12 Mbit/s), RS-232: upp till 115.200 baud
» OS-stöd	Windows XP, Vista, Embedded CE10), 7 (32-/64-bit), 8, 8.1, 10, Linux, Android10), iOS10), MAC OS X10)